

Châssis

DMC-1000

Châssis 16 slots pour convertisseur de média

Le châssis convertisseurs de média est un châssis rackable 19 pouces vide pouvant recevoir jusqu'à 16 convertisseurs de média. Vous pouvez commencer par utiliser quelques convertisseurs de média seuls, chacun étant livré avec un boîtier et sa propre alimentation. Et lorsque le nombre de convertisseurs augmente, il vous suffit de vous équiper du châssis dans lequel vous allez insérer les convertisseurs. La coque métallique de chaque convertisseur peut être enlevée très facilement, et ainsi le convertisseur peut être inséré simplement dans le châssis.



Réf : DMC-1000

- ✓ Voyants de diagnostic : Alimentation, Ventilation
- ✓ Dimensions : 415 x 390 x 89 mm
- ✓ Alimentation électrique : 100-240VAC, 50/60Hz (via alimentation électrique interne)
- ✓ Conditions de fonctionnement :
 - Température : 0 à 40°
 - Humidité : 5%- 90%
- ✓ Emission : FCC Class A, VCCI Class A, CE Class A

Convertisseurs de média DMC-300M, DMC-300SC

Ces convertisseurs convertissent les signaux paires torsadées Fast Ethernet 10/100Mbps en signaux fibre multimode Fast Ethernet 100Base-FX. La distance supportée par le câble fibre est de 2km. Ces deux convertisseurs possèdent 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre.

- DMC-300M : le port fibre de ce convertisseur de média est MT-RJ.
- DMC-300SC : le port fibre de ce convertisseur de média est SC.

- ✓ Fonctionnalités :
 - Auto-négociation de la vitesse et du mode duplex sur le port paires torsadées
 - Auto MDI-I et MDI-X
 - Interrupteur pour configurer les modes half/full duplex de façon fixe
 - Mécanisme Store-and-Forward
 - Compatible contrôle de flux IEEE 802.3x et back-pressure
 - Taux de transfert haute vitesse
 - Voyants de diagnostic en face avant
 - Peut être utilisé seul ou avec le châssis
 - Hot-swappable lors de l'utilisation avec le châssis

- ✓ Dimensions : 120 x 88 x 25 mm
- ✓ Alimentation électrique : 7.5V 1.5A (via alimentation électrique externe)
- ✓ Voyants de diagnostic :
 - Alimentation
 - Vitesse 100Mbps (pour port paires torsadées)
 - Full duplex/collision (pour les 2 ports)
 - Lien/Activité (pour port paires torsadées)

- ✓ Conditions de fonctionnement :
 - Température : 0 à 40°
 - Humidité : 10%- 90%

- ✓ Emission : FCC class B, VCCI Class B, CE Class B, CE-Tick



Réf : DMC-300M



Réf : DMC-300SC



Châssis

Convertisseur de média DMC-615SC

Ce convertisseur convertit les signaux fibre multimode Fast Ethernet 100Base-FX en signaux fibre monomode Fast Ethernet 100Base-FX. La distance maximale supportée par le câble fibre est de 15km. Ce convertisseur possède 2 ports fibre (SC).

✓ Fonctionnalités :

- Mécanisme Store-and-Forward
- Taux de transfert haute vitesse
- Voyants de diagnostic en face avant
- Peut être utilisé seul ou avec le châssis
- Hot-swappable lors de l'utilisation avec le châssis

✓ Voyants de diagnostic : Alimentation, Lien 1, Lien 2

✓ Dimensions : 120 x 88 x 25 mm

✓ Alimentation électrique : 7.5V 1.5A (via alimentation électrique externe)

✓ Conditions de fonctionnement :

- Température : 0 à 40°
- Humidité : 10%- 90%

✓ Emission : FCC class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick



Réf : DMC-615SC

Convertisseurs de média DMC-515SC, DMC-530SC, DMC-560SC

Ces convertisseurs convertissent les signaux paires torsadées Fast Ethernet 10/100Mbps en signaux fibre monomode Fast Ethernet 100Base-FX. Les distances maximales supportées par le câble fibre sont de 15 à 60 km. Ces convertisseurs possèdent 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre (SC).

- DMC-515SC : le port fibre de ce convertisseur de média supporte une distance maximale de 15 km.
- DMC-530SC : le port fibre de ce convertisseur de média supporte une distance maximale de 30 km.
- DMC-560SC : le port fibre de ce convertisseur de média supporte une distance maximale de 60 km.

✓ Fonctionnalités :

- Auto-négociation de la vitesse et du mode duplex sur le port paires torsadées
- Auto MDI-I et MDI-X
- Interrupteur pour configurer les modes half/full duplex de façon fixe
- Mécanisme Store-and-Forward
- Compatible contrôle de flux IEEE 802.3x et back-pressure
- Taux de transfert haute vitesse
- Voyants de diagnostic en face avant
- Peut être utilisé seul ou avec le châssis
- Hot-swappable lors de l'utilisation avec le châssis

✓ Voyants de diagnostic :

- Alimentation
- Vitesse 100Mbps (pour port paires torsadées)
- Full duplex/collision (pour les 2 ports)
- Lien/Activité (pour port paires torsadées)

✓ Dimensions : 120 x 88 x 25 mm

✓ Alimentation électrique : 7.5V 1.5A (via alimentation électrique externe)

✓ Conditions de fonctionnement :

- Température : 0 à 40°
- Humidité : 10%- 90%

✓ Emission : FCC class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick



Réf : DMC-515SC



Réf : DMC-530SC



Réf : DMC-560SC



Châssis

Convertisseur de média DMC-700SC, DMC-810SC

Convertisseur de média DMC-700SC : ce convertisseur convertit les signaux Gigabit paires torsadées 1000Base-T en signaux Gigabit fibre multimode 1000Base-SX. La distance maximale supportée par le câble fibre est de 2km. Ce convertisseur possède 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre (SC).

Convertisseur de média DMC-810SC : ce convertisseur convertit les signaux Gigabit paires torsadées 1000Base-T en signaux Gigabit fibre monomode 1000Base-LX. La distance maximale supportée par le câble fibre est de 15km. Ce convertisseur possède 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre (SC).

✓ Fonctionnalités :

- Auto-négociation du mode duplex sur le port paires torsadées
- Auto-MDI-I/MDI-X sur le port paires torsadées
- Mécanisme Store-and-Forward
- Taux de transfert haute vitesse
- Voyants de diagnostic en face avant
- Peut être utilisé seul ou avec le châssis
- Hot-swappable lors de l'utilisation avec le châssis

✓ Voyants de diagnostic : Alimentation, Lien / activité

✓ Dimensions : 120 x 88 x 25 mm

✓ Alimentation électrique : 7.5V 1.5A (via alimentation électrique externe)

✓ Conditions de fonctionnement :

- Température : 0 à 40°
- Humidité : 10%- 90%

✓ Emission : FCC class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick



Réf : DMC-700SC



Réf : DMC-810SC



Réf : DMC-1001



Réf : DMC-1002

Convertisseur de média DMC-1002

Module de gestion SNMP pour châssis DMC-1000

Grâce au module DMC-1002, vous pouvez choisir de configurer le châssis avec ou sans les fonctions d'administration. Si vous le configurez avec d'administration, vous devez insérer dans le châssis le module d'administration. Il vous permet de visualiser en temps réel le statut de tous les convertisseurs de média et des alimentations électriques. Il vous envoie également des alarmes lorsqu'il se passe quelque chose d'anormal. L'administration est conforme aux standards industriels, incluant SNMP et http, permettant l'administration via une station de travail d'administration SNMP tierce ou via un navigateur Web.

Châssis de base

DMC-1000 Châssis convertisseur de média

Convertisseurs de média

DMC-300M	Module paires torsadées Fast Ethernet vers fibre multimode Fast Ethernet 100Base-FX (2km, MT-RJ)
DMC-300SC	Module paires torsadées Fast Ethernet vers fibre multimode Fast Ethernet 100Base-FX (2km, SC)
DMC-515SC	Module paires torsadées Fast Ethernet vers fibre monomode Fast Ethernet 100Base-FX (15km, SC)
DMC-530SC	Module paires torsadées Fast Ethernet vers fibre monomode Fast Ethernet 100Base-FX (30km, SC)
DMC-560SC	Module paires torsadées Fast Ethernet vers fibre monomode Fast Ethernet 100Base-FX (60km, SC)
DMC-615SC	Module fibre multimode Fast Ethernet(2km, SC) vers fibre monomode Fast Ethernet (15km, SC)
DMC-700SC	Module Gigabit paires torsadées1000Base-T vers fibre Gigabit multimode1000Base- SX (2km, SC)
DMC-810SC	Module Gigabit paires torsadées 1000Base-T vers fibre Gigabit monomode1000Base- LX (15km, SC)
DMC-1002	Module de gestion SNMP pour châssis DMC-1000

Alimentation électrique optionnelle

DMC-1001 Alimentation électrique redondante

