

# SL450 / SL450H

L'élégance par la simplicité



SL450H



SL450

## Plus Produits



Un design élégant et sobre



Grand écran 2,4"  
65000 couleurs, rétro-éclairé



Bluetooth et micro-USB



Protection anti-rayures



Répertoire jusqu'à 500 contacts



**Autonomie**  
Conversation : 12 h - Veille : 200 h



Compatible clip Mains-libres  
Gigaset L410

[gigaset.com/fr](http://gigaset.com/fr)

## Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué  
en Allemagne



Faible taux de retour SAV  
Réparation en France



Packaging optimisé  
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité  
Technologie brevetée Gigaset  
avec annulateur d'écho

# Gigaset

# SL450 / SL450H

## Fonctionnalités communes

### Afficheur du combiné

- Écran TFT 2,4" 65 000 couleurs (240x320 pixels) : 8 lignes
- Menu ergonomique basé sur des icônes
- Menu paramétrable en mode grands caractères pour le journal des appels et le répertoire
- Niveau de détail du menu paramétrable : mode simple ou expert
- Économiseur d'écran paramétrable par l'utilisateur (Horloge, images téléchargeables)

### Affichage en veille

- Date/heure
- Niveau de charge de la batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO Plus
- Affichage des nouveaux messages (appels et événements manqués, SMS)

### Affichage en communication

- Durée de la communication

### Clavier du combiné

- Clavier ergonomique en métal haute qualité
- Clavier retro-éclairé en lumière blanche (5 niveaux)
- Navigateur 5 directions
- 12 touches numériques et touches écran programmables
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche
- Touche dédiée « Messages » avec témoin lumineux
- Touche dédiée « Mains-libres » avec témoin lumineux

### Acoustique du combiné

- HDSP Ready (Son Haute Qualité)
- Compatible avec la norme CAT-iq 2.0 (Voix HD)
- Mains-libres de très haute qualité
- Touche secret dédiée
- Volume écouteur et mode mains-libres sur 5 niveaux
- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt et crescendo)
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

### Configuration multi-combinés (x6 max.)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 extérieur + 1 intérieur)
- Transfert d'appel vers autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 participant externe + 2 participants internes)
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels externes entrants

### Répertoire

- Capacité jusqu'à 500 contacts vCard
- Structure multi-champs (7 champs par contact : Nom / Prénom / 3 Nos / E-mail / Anniversaire)
- Recherche directe d'un numéro en entrant une chaîne de caractère
- Contact VIP : une mélodie spécifique peut être associée à un contact
- Photo de l'appelant : une photo spécifique peut être associée à un contact
- Transfert de répertoire entre combinés Gigaset inscrits sur la même base ou entre combiné et PC / téléphone portable via Bluetooth® ou encore entre combiné et PC via câble mini-USB.

### Numérotation

- Prénommérotation avec correction possible
- Liste des 20 derniers N° composés
- Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)
- Fonction de rappel automatique<sup>(1)</sup>

### Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du N°, du Nom et de la photo de l'appelant<sup>(1)</sup>
- Sonneries sur combiné :
  - 23 mélodies (possibilité de télécharger des sonneries supplémentaires via le logiciel Gigaset QuickSync)
  - volume réglable (5 niveaux)
  - sélection possible pour appels externe/interne
- Sonneries spécifiques pour les contacts VIP
- Suppression de la sonnerie des appels anonymes
- Suppression de la sonnerie des appels selon plage horaire (sauf des contacts VIP)
- Vibreur

### Journal des appels<sup>(1)</sup>

- 3 listes distinctes (avec nom et horodatage) sont disponibles :
  - Liste des 20 derniers numéros composés
  - Liste des 20 derniers appels reçus
  - Liste des 20 derniers appels manqués
- Notification des appels manqués et accès direct via la touche « Messages »

### Divers

- Base déportée et chargeur combiné
- Réveil avec fonction « Snooze »
- Surveillance de pièce
- Full compatible avec le L410
- Calendrier : rappel des anniversaires et des événements
- Choix de la mélodie pour le réveil et le calendrier

### Fonction SMS<sup>(1)</sup>

- Envoi/réception de SMS contenant jusqu'à 612 caractères

## Connectivité

### Interface PC

- Mini-USB (câble non fourni) ou Bluetooth®, via le logiciel Gigaset QuickSync, à télécharger sur [www.gigaset.com/fr](http://www.gigaset.com/fr)
- Synchronisation du répertoire du combiné avec Microsoft Outlook
- Téléchargement de fichiers audio (sonnerie), d'images (écrans de veille, photo de l'appelant)
- Echange de contacts (vCard) avec un mobile (Bluetooth®)
- Connexion sans fil avec oreillette Bluetooth® (non fournie)
- Possibilité de raccorder un kit oreillette à fiche jack 2,5 mm en utilisant un adaptateur USB-jack (non fourni)

## HDSP Ready™(4)

- Plage de fréquence étendue permettant de transmettre plus de détails audio et éliminant la plupart des interférences fréquentes lors d'appels téléphoniques normaux

## Caractéristiques techniques

### Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 130,4 x 51 x 18,5 mm / 104 g
- Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 12 h max
- Portée<sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : Li-Ion

### Chargeur combiné

- Chargeur design aluminium
- Dimensions H x L x e / Poids : 70 x 58,4 x 28,6 mm / 130 g

### Base

- Dimensions (e x l x h) / Poids : 117 x 115 x 47 mm / 166 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

## ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60 % de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption d'alimentation à découpage pour les bases,
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT activables manuellement :
  - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte.
  - Eco Mode+<sup>(3)</sup> : réduction de 100% de la puissance transmise

## Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public, Fxs, PaBX
- **Standards** : DECT, GAP, CAT-iq 2.0 + SUOTA (SL450H seulement)
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Réf.	Couleur	Gencod
SL450	Silver	4250366844817
SL450H	Silver	4250366844657

<sup>(1)</sup> Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.

<sup>(2)</sup> Hors fonction ECO DECT.

<sup>(3)</sup> Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode Plus.

<sup>(4)</sup> HDSP Ready (Son Qualité Haute Définition) : ne concerne que le combiné et uniquement en combinaison avec une base IP CAT-IQ.